

# SOLAR HYBRIDE GENERATOR

Generator 40 Kva

Batterypack 30 Kwh



#### STEEKERS:

2 x 32A 400 V Output stekker
2 x 63A 400 V Output stekker
1 x 63A 400 V Inlet stekker

#### STANDARD GELEVERD MET:

6 x 280 ah LITHIUM batterij +3500 cycli	Centraal hijssoog
circuit breker	Vonkenvanger
Aardlekschakelaar	Afsluitbaar paneel
Noodstopknop	Digitale tankVlotter
Ingebouwde brandstoftank	Cerbo GX Touch 50 online monitoring Touchscreen GX controle-module
Dubbelwandige tank	4G LTE Router
12V Batterij	4G Puck MIMO Omni Antenne
Heftruckpockets	Victron Smart Solar MPPT 10/20 48V
Uitlaatdemper	MG Master LV 24-48/400A veiligheids- en controle-unit voor de batterij
Geluidsisolatie	3 x Victron Quattro omvormer 48/5000/70-100/100 230V Ve Bus


#### Looptijd met constante belasting van

1500W	20 uur
3000W	10 uur
4800W	6 uur
6000W	5 uur
8000W	3,5 uur

#### Opladitijd

Tijd	4.5 uur
------	---------

#### HYBRIDE GENERATOR 40 KVA

Code	RP274-42TS0	
<b>Eigenschappen</b>		
Outlet stekker	32A 400 V	
Outlet stekker	63A 400 V	
Inlet stekker	63A 400 V	
<b>Generator</b>		
Model	LINZ PRO18M E/4	
Output	Kva	42
Frequentie	Hz	50
Voltage	V	400
Isolatie klasse	H	
Bescherming	IP23	
<b>Motor</b>		
		
Model	FPT N45 SM1F	
Brandstof	Diesel	
Toerental	rpm	1500
Inhoud	lt.	400
Brandstofverbruik	l/h	13
Looptijd	hrs	31
Geluidsniveau bij 7 meter	dBA	65
<b>Batterij</b>		
Type	Lithium	
Aantal	6	
Totale vermogen	25.6 280 ah	
Aantal cycli	+ 3500	
<b>Zonnepaneel</b>		
Power	W	2 x 360
Type	monocrystalline	
Bediening paneel	Elektrisch	
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
Afmetingen	2935 x 2235 x 2158	
Totale gewic	Kg	3200

#### Controllepaneel voorzien van:

ComAp controller	Brandstofmeter
aan / uit switch	Bediening Zonnepaneel
Aardlekschakelaar	Noodstopknop